



Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Radio

PRO GPB 18VH-6 SRC



Kraftfull byggradio med en laddningsfunktion som ger energi till din arbetsplats – för 12V och 18V-batterier

De viktigaste data

Batterispänning	12, ...
Primärnätspänning(ar)	220 – 240 V
Radiofrekvensintervall FM	87,5 – 108 MHz

Beställningsnummer 0 601 4A6 200

Tekniska data

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Radiofrekvensintervall FM	87,5 – 108 MHz
Radiofrekvensintervall DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Förinställda stationer FM	5
Förinställda stationer DAB+	5
Primärnätspänning(ar)	220 – 240 V
Vikt exkl. batteri	8,2 kg
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	249 x 476 x 336 mm
Batterispänning	12,0 V, 18,0 V
Bluetooth®-typ	Bluetooth 5.4
Flasköppnare	Ja
Laddindikering	Ja
Extern strömförsörjning medföljer	Nej
IP-skyddsklass	IP54
L-BOXX-kompatibilitet	Ja
Max. laddström i verktyget	2 A
Integrerad batteriladdare	12.0 V, 18.0 V
Multi-Speaker Sound	Ja
Nominell utgång per mellanregisterhögtalare	24 W
Nominell utgång subwoofer	40 W
Antal USB-laddningsportar	1

Antal högtalare	2
Skyddsräm	Ja
USB-laddning	Ja
Subwoofer	Ja
Radiokälla	DAB+, FM
Bluetooth®	Ja

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Njut av utmärkt ljud med DAB+, FM, Bluetooth®, AUX liksom Multi-Speaker Sound
- Ladda dina 12V och 18V-batterier när byggradion är ansluten till ett eluttag
- Kompatibiliteten med L-BOXX gör det enkelt att transportera din radio till byggarbetsplatsen

HEAVY DUTY

Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

