

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Lokaliseringsinstrument

Wallscanner D-tect 120



Intuitiv radarscanner för nästan alla material

De viktigaste data

Max. lokaliseringsdjup	120 mm
Bosch radartechnik	ja
Detekterbara objekt	magnetiska metaller (t.ex. järn), ...

Beställningsnummer 0 601 081 301

Tekniska data

Tekniska data

Batterispänning	12,0 V
Bosch radartechnik	ja
Detekterbara objekt	magnetiska metaller (t.ex. järn), icke-magnetiska metaller (t.ex. koppar), spänningssatta ledningar, icke spänningssatta ledningar, vattenfyllda plaströr, träreglar
Max. lokaliseringsdjup	120 mm
Detektionsdjup, magnetisk metall, max.	120 mm
Detektionsdjup, icke-magnetisk metall, max.	120 mm
Detektionsdjup, strömförande ledningar, max.	60 mm
Detektionsdjup, trästommar, max.	38 mm
Noggrannhet	± 10 mm
Läst	Punktvty
Väggtyper	Betong, Torrvägg, universell
Materialidentifiering	Strömförande ledning
Strömmatning	12 V litiumjon eller 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Automatisk avstängning efter ca	5 Min

Vikt ca	0,5 kg
Tillsatsfunktion	Dual Power (10,8 V/4 st. 1,5 V LR6 AA); Center Finder med objektriktningssindikering

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Spotmätning ger korrekt lokalisering på smala ytor
- Center Finder erbjuder optisk indikering för att tydligt identifiera exakt lokalisering av objektcenter
- Dual Power Source möjliggör användning med både 12 V litiumjonbatteri och alkaliska standardbatterier

