

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Radio

GPB 18VH-6 SRC



Kraftfull byggradio med en laddningsfunktion som ger energi till din arbetsplats – för 12V och 18V-batterier

De viktigaste data

Batterispänning	12, ...
Primärnätspänning(ar)	220 – 240 V
Radiofrekvensintervall FM	87,5 – 108 MHz

Beställningsnummer 0 601 4A6 200

Tekniska data

Tekniska data

Radiofrekvensintervall FM	87,5 – 108 MHz
Radiofrekvensintervall DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Förinställda stationer FM	5
Förinställda stationer DAB+	5
Primärnätspänning(ar)	220 – 240 V
Vikt exkl. batteri	8,2 kg
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	253 x 485 x 360 mm
Batterispänning	12,0 V, 18,0 V
Bluetooth®-typ	Bluetooth 5.4
Laddindikering	Ja
Extern strömförsörjning medföljer	Nej
IP-skyddsklass	IP54
Multi-Speaker Sound	Ja
Nominell utgång per mellanregisterhögtalare	24 W
Antal USB-laddningsportar	1
Antal högtalare	2
USB-laddning	Ja
Subwoofer	Ja
Radiokälla	DAB+, FM
Bluetooth®	Ja
Skyddsräm	Ja

Flasköppnare	Ja
L-BOXX-kompatibilitet	Ja
Nominell utgång subwoofer	40 W
Max. laddström i verktyget	2 A
Integrerad batteriladdare	12.0 V, 18.0 V

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Njut av utmärkt ljud med DAB+, FM, Bluetooth®, AUX liksom Multi-Speaker Sound
- Ladda dina 12V och 18V-batterier när byggradion är ansluten till ett eluttag
- Kompatibiliteten med L-BOXX gör det enkelt att transportera din radio till byggarbetsplatsen

